

DMS-283 SPLITTER DMX-RDM RACK 1U BRIEIQ

Código 111BE/DMS-283
EAN13: 5420025650427

Descripción

- La solución todo en uno perfecta para proteger sus instalaciones DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER con soporte RDM

- Aislamiento eléctrico del 100% entre todas las entradas / salidas

- 2 entradas DMX + 8 salidas DMX, cada una equipada con conectores XLR de 3 pines

- Diferentes modos de puerto para combinar 2 señales DMX (en las entradas A y B) de distintas formas:

- HTP: tendrá prioridad el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX

- LTP: tendrá prioridad el último valor modificado de 2 canales idénticos de 2 señales DMX

- Backup: cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B toma el control inmediatamente

- A: 1-4 / B: 5-8: la señal DMX de la entrada A se asigna a las salidas 1 a 4, y la de la entrada B a las salidas 5 a 8

- La función de splitter distribuye la(s) señal(es) DMX de la(s) entrada(s) A/B a través de 8 salidas idénticas

- Aislamiento eléctrico total: todas las entradas y salidas están 100% aisladas entre sí; los problemas en una entrada o salida no afectarán a las demás

- Filtrado RDM: el RDM en ambas entradas puede filtrarse para evitar comportamientos inesperados en equipos DMX

- La sincronización de las salidas DMX puede ajustarse de 20 Hz (lenta) a 40 Hz (rápida), mejorando la compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos"

- El comportamiento de salida se puede seleccionar cuando de repente ambas entradas DMX fallan:

- No DMX: no hay señal DMX en las salidas

- HOLD: mantiene los últimos valores DMX en las salidas

- ZERO: establece los valores DMX en todas las salidas a cero

- Fácil configuración mediante pantalla gráfica OLED



- Dimensiones: 48.2 x 4.4 x 15 cm

- Peso: 2.92 kg

- Alimentación: AC 240 V, 50 Hz

- Entrada: XLR 3 pines, IEC

- Salida: XLR 3 pines



Fotos

