

LED DIRECTOR CONTROLADOR LED 6 SALIDAS JBSYSTEMS

Código 111BE/4938
EAN13: 5420025649384

Descripción

- Controlador LED programable con 6 salidas, cada una con 4 canales (RGB + DIM)

- Perfecto para la automatización de focos LED de interior y exterior, gracias al reloj interno:

- Calendario anual con hora, día, mes, año

- 3 programas diferentes por día

- Programa semanal: 7 días x 3 programas = máx. 21 programas por semana

- Batería de respaldo para preservar los datos

- Programación rápida y sencilla de hasta 24 persecuciones, cada una con un máx. 30 escenas

- El tiempo de espera y desvanecimiento entre dos colores puede tardar hasta 90 minutos

- Ajuste independiente del tiempo de espera y desvanecimiento durante la reproducción

- 24 macros con tiempo de espera y desvanecimiento programables

- Cada salida monitoreada por LED RGB: fácil programación sin proyectores conectados

- Pantalla LCD retroiluminada de 2x8 dígitos y perilla de dial grande para una fácil navegación

- Configuración flexible de entrada / salida DMX:

- 6 salidas DMX (RGB + DIM) para conectar proyectores LED en configuración de estrella

- Salida DMX combinada (24 canales) para conectar proyectores LED en configuración en serie

- Entrada DMX con ajuste de dirección DMX: prioridad sobre los programas internos cuando se detecta una señal DMX

- DMX: enlace desde la entrada DMX

- Los datos (persecuciones, horarios,...) se pueden transferir entre 2 unidades

- Gabinete compacto de 19 " 1U

- Dimensiones: 48.2 x 4.4 x 7.8 cm

- Peso: 1.3kg

- Alimentación: AC 240 V, 50Hz

- Canales DMX: 24



Fotos



