

## LD-512EASY + INTERFACE DMX 512CH BRITEQ

Código 111BE/5012  
EAN13: 5420025650120

### Descripción

- Interfaz DMX de 512 canales
- 512 canales de salida cuando se usa con PC
- 512 canales de salida cuando se usa de forma independiente sin PC
- Memoria interna de 4Mb y lector de tarjetas SD externo (memoria extendida para todo tipo de tarjetas Micro SD)
- Gestión de canales de 16 bits de forma autónoma
- RS232 dispara DMX autónomo
- 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio y video con el software Pro DMX
- Divisor DMX integrado (2 salidas)
- Funciona con el software Chromateq Led Player y Chromateq Pro DMX (incluido)
- Perfecto para instalaciones fijas o alquiler: cree sus programas con la computadora y guárdelos en la interfaz
- Funciones y control en modo autónomo:
  - Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas (día, semana, mes, año)
  - Disparo externo a través de 7 contactos
  - Seleccione uno de sus 80 programas (máx.) A través de los 8 botones de interruptor x 10 páginas seleccionables
  - Selección de programa mediante los botones SIGUIENTE y ANTERIOR
  - Ajuste general del atenuador
  - Ajuste de velocidad de los programas
  - Selección de color manual de sus colores personalizados a través de los 8 botones de activación
  - Selección de color manual de 100 colores estándar mediante los botones + y -
  - Modo maestro / esclavo para hasta 32 interfaces conectadas juntas
  - Memoria interna de 4Mb + ranura para tarjeta SD para extensión de memoria
- Conectores XLR de 3 pines
- Fuente de alimentación para el uso en modo autónomo: 9V a 36V a través de conectores de CC, 5V USB (opcional)
- Se puede conectar un receptor de infrarrojos externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR)
- Para obtener más información sobre el software: [www.chromateq.com](http://www.chromateq.com)



- Dimensiones: 16.6 x 9.7 x 3.8 cm
- Peso: 0.5kg
- Alimentación: Adaptador externo, 9Vdc
- Canales DMX: 512
- Entrada: XLR 3pin, Schuko CE 7/7, RJ45
- Salida: XLR 3pin, RJ45

## Fotos

