PACK GO-HEAD-F8 800MHz SISTEMA DIADEMA

Código 009/H10001
EAN13: 3662009012025

Descripción

Pack GO-Head-F8

1 receptor GOMono + 1 transmisor de petaca GOBody + 1 micrófono de diadema GOHead

Receptor: GOMono.
• 16 frecuencias UHF
• Banda de frecuencia UHF: 823-832 MHz y 863-865 MHz
• Sistema de diversidad para una recepción sin interrupciones
• Silenciador ajustable para reducción de ruido
• Se puede usar con hasta 4 receptores simultáneamente (4 micrófonos)
• Antenas ajustables en el panel frontal
• Salidas XLR balanceadas y jack no balanceadas
• Montaje en rack en pares mediante FREE-RACK (opcional)
• Dimensiones: 130 x 36 x 92 mm

Transmisor: GO Body.
• Debe usarse con un receptor GO-MONO
• Cápsula de condensador electret de alta gama
• Distorsión inferior al 1 % a 1 kHz
• Funciona con dos pilas AA de 1,5 V
• Dimensiones: 237 x 58 mm

Micrófono de diadema: GOHead.
• Conector mini XLR
• Incluye filtro antiviento y diadema ajustable
• Cápsula de condensador unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 16 kHz
• Relación señal/ruido: > 60 dB
• Impedancia: 2,2 kOhms



Fotos