

PACK UHF410 LAVALIER F8 800MHZ

Código 009/H10284
EAN13: 3662009013558

Descripción

PACK-UHF410-Lava-F8

Sistema completo de micrófono inalámbrico: receptor UHF410-Base-F8 (diversidad real, escaneo automático, estuche integrado), transmisor de cinturón UHF410-Body-F8 y micrófono de solapa UHF410-Lava.

Un sistema llave en mano.

El PACK-UHF410-Lava-F8 combina el receptor UHF410-Base-F8, el transmisor de petaca UHF410-Body-F8 y el micrófono de solapa UHF410-Lava en un completo sistema inalámbrico UHF de diversidad, ideal tanto para cantar como para hablar en público. Cantantes, presentadores, oradores, profesores: sea cual sea el contexto, la movilidad se combina con una señal fiable y una calidad de sonido constante. Un sistema diseñado para uso móvil e instalaciones fijas, listo para usar nada más sacarlo de la caja.

UHF410-Base-F8

El receptor: fiabilidad que se mantiene incluso en entornos de radiofrecuencia congestionados.

Dos antenas monitorizan continuamente la señal, y el UHF410-Base-F8 cambia automáticamente a la que ofrece la mejor relación señal/ruido, gracias a su recepción True Diversity. 442 frecuencias programadas, organizadas en 4 grupos de 8 canales interconectados, seleccionables mediante pantalla táctil, escaneo automático o sincronización. Una pantalla LCD muestra simultáneamente la frecuencia, el grupo, el canal y los niveles de RF/AF. Formato de medio rack, con la opción de combinar dos unidades en un único rack de 19".

UHF410-Cuerpo-F8

El transmisor de petaca: movilidad sin concesiones.

El UHF410-Body-F8, que se lleva en el cuerpo, transmite la señal del micrófono de solapa al receptor, permitiendo total libertad de movimiento. Cuenta con 442 frecuencias programadas con función de escaneo automático, tres niveles de ganancia (-20/-10/0 dB) para ajustar la sensibilidad de entrada según el micrófono conectado y una pantalla LCD que muestra el canal activo y el nivel de batería.

UHF410-Lava

El micrófono: captura de sonido consistente y discreta.

Pequeño y ligero (37 mm, 5,5 mm de diámetro), el UHF410-Lava es prácticamente invisible una vez sujeto a la ropa. Su cápsula de condensador omnidireccional capta el sonido de manera uniforme desde todas las direcciones, para un sonido natural independientemente de la posición del hablante. Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 10 kHz, relación señal/ruido superior a 58 dB, incluye filtro antiviento y pinza.

Un estuche listo para guardar y transportar.

El receptor viene con su propio estuche, diseñado para albergar todo el sistema: receptor, transmisor, micrófono y cables. Un kit protegido y autónomo que no requiere equipo adicional.



Un sistema diseñado para evolucionar.

El PACK-UHF410-Lava-F8 es la base, no el destino: toda la gama de accesorios UHF410 se conecta a él según las necesidades de cada instalación. La antena direccional UHF410-Ant amplía la recepción desde un rack cerrado, los amplificadores de señal (UHF410-Boost , UHF410-Ant-Boost) extienden el alcance mediante un cable de extensión largo, la discreta antena de techo UHF410-Ant-CeilingF8 crea una instalación impecable, el divisor UHF410-Split permite compartir una antena entre varios receptores y el soporte UHF410-Rack permite el montaje en rack de 19". De este modo, el paquete inicial se transforma en una instalación profesional completa, sin salirse de la misma gama de productos.

Características principales:

- Paquete completo: receptor True Diversity, transmisor de cinturón y micrófono de solapa.
- 442 frecuencias programadas, selección táctil, escaneo automático o sincronización.
- Pantallas LCD duales en el receptor y el transmisor (frecuencia/canal/batería).
- Micrófono de solapa discreto, cápsula de condensador, protector antiviento y clip incluidos.
- Estuche de transporte incluido
- Formato de medio rack, dos unidades por bahía de 19".
- Totalmente compatible con la gama de accesorios UHF410.

Especificaciones técnicas — Receptor UHF410-Base-F8:

- Tipo de recepción: Verdadera diversidad
- Rango de frecuencia: 823-832 MHz y 863-865 MHz
- Canales: 442 programados, 4 grupos de 8 canales compatibles.
- Selección de canales: interruptor táctil, escaneo automático, sincronización
- Pantalla: LCD (frecuencia, grupo, canal, RF, AF)
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: $\pm 0,005\%$
- Modulación: FM
- THD: $\leq 1\%$ (@1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: de 80 Hz a 18 kHz
- Salidas de audio: XLR balanceada, conector jack de 6,35 mm no balanceado
- Nivel de salida: línea o micrófono
- Ajustes: volumen mediante selector giratorio en el panel frontal, silenciador en el panel posterior.
- Antenas: Conectores BNC desmontables
- Alimentación: 12 V CC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260 mA $\pm$ 10 mA
- Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (montaje en rack de 19", 2 unidades)

Especificaciones técnicas — Transmisor de cinturón UHF410-Body-F8:

- Tipo de programa: Verdadera Diversidad
- Rango de frecuencia: 823-832 MHz y 863-865 MHz
- Potencia de salida: 10 mW (máx.)
- Canales: 442 programados, función de búsqueda automática.
- Pantalla: LCD (canal, nivel de batería)
- Entrada de micrófono: mini XLR
- Nivel de ganancia: -20 / -10 / 0 dB
- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)

Fotos



- Duración media de la batería: 10 horas
- Dimensiones: 98 x 65 x 25 mm (+ 75 mm para la antena)

Especificaciones técnicas — Micrófono de solapa UHF410-Lava:

- Sensibilidad: -42 ± 3 dB
- Direccionalidad: omnidireccional
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 10 kHz
- Relación señal/ruido: superior a 58 dB
- Accesorios incluidos: parabrisas y pasador de sujeción
- Conector: mini XLR
- Dimensiones: 37 mm x Ø 5,5 mm

Contenido del paquete:

- 1 receptor UHF410-Base-F8 con estuche de transporte
- 1 transmisor de cinturón UHF410-Body-F8
- 1 micrófono de solapa UHF410-Lava
- 1 adaptador de corriente de 12 V CC