

HF-TWIN RECEIVER RECEPTOR DUAL MICRÓFONO JBSYSTEMS

Código 009BE/8307
EAN13: 5420025683074

Descripción

- Receptor de micrófono inalámbrico dual PLL/UHF usado en combinación con:

- HF-MIC: micrófono de mano inalámbrico (código de pedido: B08308)

- HF-BPACK: petaca y micrófono lavalier (código de pedido: B08309)

- Se puede combinar con las combinaciones de micrófonos que necesites:

- 2 x HF-MIC

- 2 x HF-PAQUETE

- 1 x HF-MIC + 1 x HF-BPACK

- La caja de plástico puede contener una de las combinaciones anteriores

- Pantalla LCD para una fácil configuración

- Fácil configuración de canales a través de la transmisión IR

- Los micrófonos de petaca y de mano se pueden usar con baterías recargables

- 16 frecuencias seleccionables vía sintetizador PLL:

- Receptor 1 (izquierda): canal 1 a 8

- Receptor 2 (derecha): canal 9 a 16

- Dimensiones: 20.5 x 18 x 4.5 cm

- Peso: 1.47kg

- Consumo: 10W

- Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60Hz

- Entrada: IEC

- Salida: 3 Pin XLR / Jack

- 2 Salidas XLR balanceadas separadas

- 1x Salida jack de 6.3 mm con señal mixta de ambos canales

- Rango de frecuencia: 823-832 MHz



Fotos

