

LD-1024DIN NET DMX 1024CH PARA RAIL

Código 111BE/5032
EAN13: 5420025650328

Descripción

- Interfaz DMX de 1024 canales con puerto ETHERNET para red

de área local (LAN, WLAN).

- Se puede utilizar con la APP Wi-Light desde un dispositivo móvil

(Android + iOS) Vídeo 'APP Wi-Light 2'

- 1024 canales de salida cuando se usa con una computadora

- Canales de salida multizona 1024 cuando se usa de forma independiente

sin computadora

- 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio

y video con el software Pro DMX

- Funciona con el software Chromateq Led Player, Pro DMX, Pixxem,

Studio DMX y Wi-Light 2 (incluido).

- Funciones y control en modo autónomo:

- Art-Net y sACN desde tarjeta SD (incluye disparadores)

- Nodo para decodificar Art-Net y sACN a DMX (4 universos)

- Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas

(día, semana, mes, año)

- Activación externa a través de 12 contactos inteligentes

- RS232 In/Out (16 caracteres para disparadores, comandos u órdenes RS232)

- Activadores y comandos UDP/Ethernet (desde SDK)

- Escena de inicio predeterminada, prioridad de escena, tiempo de fundido cruzado

- Control total a través de la aplicación Wi-Light 2 (Android + iOS)

- Control de zona múltiple: 10 programas diferentes pueden ejecutarse

simultáneamente

- Modo maestro/esclavo para hasta 64 interfaces conectadas entre sí

- Se puede conectar un receptor infrarrojo externo opcional a la unidad

(LD-512Kit-IR = receptor IR + 2 controles remotos)



- Ranura para tarjeta Micro SD para extensión de memoria
- Fuente de alimentación: 5-24 V, entrada de 0,2 A o 5 V CC a través de USB-C

Fotos

