FOCO LED PAR64 FC ZOOM RGBLA COB 150W

Código 100BE/5575
EAN13: 5420025655750



Descripción

LED PAR64FC ZOOM

Proyector LED COB RGBL de 150 W con zoom manual en carcasa PAR64

Detalles

- Potente proyector LED con zoom manual.
- Vivienda PAR 64
- Equipado con un LED COB RGBL de 150 W
- Mando a distancia por infrarrojos incluido
- Preparado para DMX inalámbrico: solo hay que conectar un dongle WTR-DMX opcional.
- Diferentes modos de funcionamiento:
    - Funcionamiento independiente con mando a distancia por infrarrojos: patrones de color automáticos o sincronizados con el ritmo.
    - Modo maestro/esclavo: se pueden usar varios proyectores juntos para espectáculos de luces sincronizados.
    - Controlado por DMX: diferentes modos de canal con selección de programa y control de color individual.
- Ideal para aplicaciones móviles: bajo consumo de energía, alta luminosidad.
- Ángulo del haz de 9 a 30° (ajustable manualmente)
- Muchas aplicaciones posibles: discotecas, DJs, empresas de alquiler, ...
- Atenuación del 0 al 100 % y función estroboscópica ultrarrápida (no se necesitan luces estroboscópicas adicionales).
- Pantalla OLED para una fácil navegación por el menú.
- Soporte doble: fácil de usar como foco de suelo

Especificaciones técnicas

General: ColornegroGeneral: Dimensiones (cm)47 x 27 x 22General: VisualizaciónOLEDGeneral: FijaciónM12General: Clasificación IPinteriorGeneral: Consumo de energía (W)154General: Entrada de potenciaCA 100 - 240 V, 50/60 HzGeneral: Peso (kg)3.41Control: software actualizableNoControl: máximo de canales DMX7Control: mínimo de canales DMX4Control: Modosfijo independiente, sonido independiente, automático independiente, remoto, manual, DMX, maestro/esclavoControl: programableNoControl: ProtocoloDMX, DMX inalámbricoControl: Tipo: mando a distancia incluidoMando a distancia infrarrojoLuz: ángulo máximo del haz (°)30Luz: ángulo mínimo del haz (°)9Luz: coloresLima, RGBLLuz: funcioneszoom manualLuz: lámparaMAZORCALuz: mezcla de coloresNoConexiones: entradaXLR de 3 pines, DMX inalámbrico opcional, PowerCon® o compatibleConexiones: salidaXLR de 3 pines, PowerCon® o compatible

Fotos

