RACER 80 EVO ALTAVOZ PORTATIL 6" BATERIA 80W

Código 010/H11665
EAN13: 3662009027401



Descripción

RACER80 Evo

Altavoz portátil de 6 pulgadas y 80 W RMS con batería, unidad USB/SD/BT5.0, función talkover y efectos.
Incluye 1 antena (RACER-GoAnt)
. No incluye receptor (RACER-GoMod Evo).
No incluye micrófono GO-Hand.

CaracterísticasDescripción

+ Diseño exclusivo
+ Batería de larga duración
+ Reproductor Bluetooth® 5.0
+ Bluetooth® TWS estéreo inalámbrico
+ Ranura para la integración de un módulo receptor de micrófono UHF opcional
+ Diversidad UHF
+ Talkover en todos los micrófonos
+ Efecto de sala
+ USB DC5V 2A para cargar tu smartphone
+ Compatible con Go-Hand, GoLava, GoHead y Go-Body
+ Incluye 1 antena (RACER-GoAnt)
+ No incluye receptor (RACER-GoMod Evo)
+ No incluye micrófono GO-Hand (opcional)

– Altavoz: HP 6,5″ + compresión 1″ impedancia total 4 ohmios
– Potencia: Amplificador clase D 80 W RMS/160 W máx.
– Respuesta de frecuencia 80 – 20 kHz
– Presión sonora: 120 dB SPL máx.
– Lector de tarjetas SD y llave USB, receptor Bluetooth® 5.0
– Incluye mando a distancia por infrarrojos
– Función Talkover seleccionable para todos los canales de micrófono
– Efecto de sala ajustable
– Dimensiones en mm: 376 x 245 x 206
– Peso neto con baterías: 5,6 kg

– 1 ranura para la integración de un módulo receptor Micro UHF (opcional)

– **Bluetooth® TWS:**
– Transmisión de señal de audio estéreo Bluetooth a un segundo RACER

– **Acabado:**
– Carcasa moldeada de polipropileno, rejilla metálica
– Base C36 para soporte

– Batería interna:
– Batería: 1 x DC 22,2 V 2,2 AH Li-ion para el sistema
– Autonomía: 5 horas de media dependiendo del volumen
– Tiempo de carga aprox. 6 horas – Interruptor “Battery Connect” para respaldo de batería durante el almacenamiento
– Peso: 0,320 kg

– **Gestión de energía:**
– Pantalla LED que muestra el nivel de carga
– Carga y uso simultáneos
– Apagado automático si el nivel de carga es demasiado bajo

– **Micrófono HF opcional:**

- Receptor de diversidad UHF de 16 canales
- Micrófonos de la serie GO
- Selección de bandas de frecuencia F5, F6 o F8

Fotos



