RACER250 Evo ALTAVOZ PORTATIL 12" BATERIA 250W AUDIOPHONY

Código 010/H11667
EAN13: 3662009027425



Descripción

RACER250 Evo

Altavoz portátil de 12 pulgadas y 250 W RMS con alimentación por batería, puerto USB/SD/BT 5.0, función talkover y efectos
. Incluye 2 antenas (RACER-GoAnt)
. No incluye receptor (RACER-GoMod Evo).
No incluye micrófono GO-Hand.

Características

+ Diseño exclusivo
+ Larga autonomía
+ Lector Bluetooth® 5.0
+ Estéreo inalámbrico Bluetooth® TWS
+ Ranura para la integración de un módulo receptor Micro UHF (opcional)
+ Diversidad UHF
+ Talkover en todos los micrófonos
+ Efecto de sala
+ USB DC5V 2A para cargar su teléfono inteligente
+ Compatible con Go-Hand, GoLava, GoHead y Go-Body
+ Se suministra con 2 antenas (RACER-GoAnt)
+ Se suministra sin receptor (RACER-GoMod Evo)
+ Se suministra sin micrófono GO-Hand (opcional)

– Altavoz: HP de 12″ + driver de compresión de 1,35″, impedancia total de 4 ohmios
– Potencia: Amplificador Clase D de 250 W RMS/500 W máx.
– Respuesta de frecuencia: 50 – 20 kHz
– Presión sonora: 125 dB SPL máx.
– Lector de tarjetas SD y llave USB, receptor Bluetooth® 5.0
– Incluye mando a distancia por infrarrojos
– Dimensiones en mm: 614 x 350 x 395
– Peso neto con baterías: 22,5 kg
– 2 ranuras para la integración de un módulo receptor Micro UHF (opcional)

– **Bluetooth® TWS:**
– Transmisión de señal de audio Bluetooth en estéreo a un segundo RACER
– Función Talkover seleccionable para todos los canales de micrófono
– Efecto de sala ajustable

– **Acabado:**
– Carcasa de polipropileno moldeado, rejilla metálica
– Compartimento de almacenamiento para 2 micrófonos y cables
– Asa retráctil y ruedas de transporte
– Base C36 para soporte

– **Batería:**
– 2 x CC 18 V 7 Ah para el sistema, conectadas en serie
– Autonomía: 5 horas de media, dependiendo del volumen
– Tiempo de carga: aprox. 8 horas
– Interruptor “Battery connect” para respaldo de batería durante el almacenamiento
– Dimensiones: 150 x 95 x 97 mm
– Peso: 3,075 kg

– **Gestión de energía:**
– Pantalla LED que muestra el nivel de carga

– Carga y uso simultáneos
– Apagado automático si el nivel de carga es demasiado bajo

– **Micrófono HF opcional:**
– Receptor de diversidad UHF de 16 canales
– Micrófonos de la serie GO
– Selección de bandas de frecuencia F5, F6 o F8

Fotos



