

RICO-V8 Mk2 CONTROL DE POLIPASTOS BRITEQ

Código 110BE/7005
EAN13: 5420025670050

Descripción

- Controlador de motor de polipasto de cadena manual autónomo para hasta 8 motores independientes.

- Doble seguridad mediante un sistema adicional de relé de reserva que se activa en situaciones críticas.

- Totalmente compatible con los modelos anteriores RICO-V4 / RICO-V8. Se pueden enlazar varias unidades

en maestro/esclavo utilizando el enlace de entrada/salida del panel trasero

- Fácil control para un mayor número de polipastos de cadenaControl simultáneo de polipastos mediante los botones

ARRIBA/ABAJO del controlador maestro

- Parada de emergencia centralizada en el controlador maestro«Led indicador de «esclavoConmutador manual de inversión

de fase para cada salida.Elección de diferentes salidas para una flexibilidad máxima (iempresas de alquiler!):4x salidas individuales

CEE16 4 polos 16A2x conector rectangular industrial multicanal 16PIN, compatible Harting2x conector industrial multicanal redondo 19PIN,

compatible Socapex1x toma de corriente PowerCON de 16A con puesta a tierra: salida auxiliar para todo tipo de usos

- Entrada de control remoto (XLR) con indicador led para conectar el RICO-REMOTE opcional.Indicadores de fase para comprobar

fácilmente si las 3 fases están disponibles.Disyuntor de 32A y 4 polos que protege TODAS las salidas, incluida

la salida de 32A a la unidad siguiente. En caso de emergencia se desconectan las 3 fases Y el neutro.

- C16 (16A - 1P+N) Interruptor automático de 2 polos para el circuito de control.Salida auxiliar protegida por un RCBO de 16A

con protección de corriente de fuga de 30mA.

- Dimensiones (cm) 48,2 x 18,4 x 43 cm. Peso (kg) 15.2



Fotos



