MOJO Signature SISTEMA ARRAY CURVO AUDIO

Código 011/H11715
EAN13: 3662009027906



Descripción

MOJO Signature

Sistema de altavoces de columna activos con 2 subwoofers de 12”, 3 altavoces de rango medio de 5” y 12 altavoces de agudos de 1” con bocina. Equipado con mezclador, DSP y Bluetooth 5.0 TWS. 1600 W RMS.

– La bocina exclusiva garantiza una difusión precisa de las altas frecuencias, ofreciendo una directividad controlada. Los 4 tweeters están perfectamente alineados con cada driver de 5″, reduciendo la distorsión y manteniendo un formato de columna compacto, con un alcance extendido y una excelente claridad sonora.

– El subwoofer con dos drivers de 12″ garantiza un amplio rango dinámico y una respuesta de frecuencia profunda, alcanzando los 35 Hz para unos graves potentes y bien definidos.

– En la parte posterior, el mezclador integrado cuenta con 4 entradas, conectividad Bluetooth TWS y un DSP de alto rendimiento, ofreciendo una amplia gama de ajustes para adaptarse a cualquier configuración.

– La amplificación integrada proporciona una generosa potencia de 2 x 800 W RMS a 8 ohmios, asegurando una reserva de potencia suficiente para todas las aplicaciones.

– La conexión entre la columna y la carcasa se realiza mediante un tubo de unión, sin cables visibles, para una instalación limpia, rápida y estética.Características :

Columna:
– Potencia: 570 W RMS
– Impedancia nominal: 8 ohmios
– Boomer: 3 x 5 pulgadas de neodimio
– Tweeter: 12 x 1 pulgada
– Dispersión: 100° x 60° (H x V)
– Conector: Inserto en la caja
– Dimensiones: 199 x 663 x 276 mm
– Peso neto: 9,7 kg

Gabinete:
– Potencia: 1000 W RMS
– Impedancia nominal: 8 ohmios
– Altavoz: 2 x 12 pulgadas
– Dimensiones: 420 x 817 x 475 mm
– Peso neto: 42 kg

General:
– Respuesta de frecuencia: 35 – 18.000 Hz
– SPL máx. (@1m): 130 dB

Amplificación:
– Etapa de graves: 1 x 800 W RMS a 8 ohmios
– Etapa de medios/agudos: 1 x 800 W RMS a 8 ohmios

Entradas:
– CH1: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
– CH2: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
– CH3: 1 x jack de línea
– CH4/5: 1 x entrada de línea RCA L/R + Bluetooth

Impedancias de entrada:

– Micrófono 1 y 2: Balanceada 40 kΩ
– Línea 1 y 2: Balanceada 10 kΩ
– Línea 3: Balanceada 20 kΩ
– Línea 4/5: No balanceada 5 kΩ

Salidas:
– 1 inserción en la parte superior
– 1 speakON en la parte trasera
– 1 x XLR MIX OUT balanceada para salida a otro sistema
– 2 x XLR LINE OUT balanceadas para CH1 y CH2

DSP:
– 24 bits (1 entrada, 2 salidas)
– Ecualizador / Preajustes / Filtro de graves / Retardo / Bluetooth TWS

Nivel:
– Ajuste de nivel para cada canal + Master

Sub:
– Control de nivel del subwoofer

Fotos

