

## MOJO Signature SISTEMA ARRAY CURVO AUDIO

Código 011/H11715  
EAN13: 3662009027906

### Descripción

#### MOJO Signature

Sistema de altavoces de columna activos con 2 subwoofers de 12", 3 altavoces de rango medio de 5" y 12 altavoces de agudos de 1" con bocina. Equipado con mezclador, DSP y Bluetooth 5.0 TWS. 1600 W RMS.

- La bocina exclusiva garantiza una difusión precisa de las altas frecuencias, ofreciendo una directividad controlada. Los 4 tweeters están perfectamente alineados con cada driver de 5", reduciendo la distorsión y manteniendo un formato de columna compacto, con un alcance extendido y una excelente claridad sonora.

- El subwoofer con dos drivers de 12" garantiza un amplio rango dinámico y una respuesta de frecuencia profunda, alcanzando los 35 Hz para unos graves potentes y bien definidos.

- En la parte posterior, el mezclador integrado cuenta con 4 entradas, conectividad Bluetooth TWS y un DSP de alto rendimiento, ofreciendo una amplia gama de ajustes para adaptarse a cualquier configuración.

- La amplificación integrada proporciona una generosa potencia de 2 x 800 W RMS a 8 ohmios, asegurando una reserva de potencia suficiente para todas las aplicaciones.

- La conexión entre la columna y la carcasa se realiza mediante un tubo de unión, sin cables visibles, para una instalación limpia, rápida y estética. Características :

#### Columna:

- Potencia: 570 W RMS
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Boomer: 3 x 5 pulgadas de neodimio
- Tweeter: 12 x 1 pulgada
- Dispersión: 100° x 60° (H x V)
- Conector: Inserto en la caja
- Dimensiones: 199 x 663 x 276 mm
- Peso neto: 9,7 kg

#### Gabinete:

- Potencia: 1000 W RMS
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Altavoz: 2 x 12 pulgadas
- Dimensiones: 420 x 817 x 475 mm
- Peso neto: 42 kg

#### General:

- Respuesta de frecuencia: 35 - 18.000 Hz
- SPL máx. (@1m): 130 dB

#### Amplificación:

- Etapa de graves: 1 x 800 W RMS a 8 ohmios
- Etapa de medios/agudos: 1 x 800 W RMS a 8 ohmios

#### Entradas:

- CH1: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
- CH2: 1 x combo XLR/jack de línea/micrófono
- CH3: 1 x jack de línea
- CH4/5: 1 x entrada de línea RCA L/R + Bluetooth

#### Impedancias de entrada:



- Micrófono 1 y 2: Balanceada 40 kΩ
- Línea 1 y 2: Balanceada 10 kΩ
- Línea 3: Balanceada 20 kΩ
- Línea 4/5: No balanceada 5 kΩ

**Salidas:**

- 1 inserción en la parte superior
- 1 speakON en la parte trasera
- 1 x XLR MIX OUT balanceada para salida a otro sistema
- 2 x XLR LINE OUT balanceadas para CH1 y CH2

**DSP:**

- 24 bits (1 entrada, 2 salidas)
- Ecuador / Preajustes / Filtro de graves / Retardo / Bluetooth TWS

**Nivel:**

- Ajuste de nivel para cada canal + Master

**Sub:**

- Control de nivel del subwoofer

**Fotos**

