MICRO LED MANAGER 50w JBSYSTEMS

Código 127BE/4934
EAN13: 5420025649346

Descripción



• Suministro de energía extremadamente versátil para todos los tipos de proyectores LED RGB

• Modos de funcionamiento independiente diferentes:

- Modo de color fijo: Acceso instantáneo a 16 colores preprogramados

- Modo de oruga automático: 16 orugas de color diferentes con 8 velocidades diferentes

- Modo de oruga con sonido: 16 orugas de color diferentes con activación de audio

- Modo de oruga con atenuación: 16 orugas de color diferentes atenuándose suavemente a 8 velocidades diferentes

• Se puede utilizar cualquier interruptor de pared para activar/desactivar la emisión, incluso en modo DMX

• Se pueden controlar todas las funciones:

- Directamente en el Micro Led Manager

- Con un DIMERIZADÓR de PARED opcionál (interfaz especial)

- Con controles remotos opcionales LEDCON-01 o LEDCON-02

- Con un LED Manager de 300W

- Con cualquier controlador estándar DMX

• Se pueden utilizar varios Micro Led Managers en modo maestro/esclavo para crear configuraciones de alta potencia totalmente sincronizadas

• Potencia de 50W con salida de 24 Vcc. (R+G+B) con protección contra cortocircuitos

• Carcasa preparada para instalarla fácilmente en la pared

• Sin ventilador

—

• Alimentación: AC 100 ~ 250V (50Hz/60Hz)

• Voltaje de salida: DC 24V

• Salida: 1x 50W max

- R: 16W ~ 17W max.

- G: 16W ~ 17W max.

- B: 16W ~ 17W max.

• Conexiones DMX: 3pin XLR

• Canales DMX: 4 canales (CH1: Rojo, CH2: Verde, CH3: Azul, CH4: Dimmer/Estrobo)

• Micrófono interno



- Dimensiones: 332 x 70 x 40 mm
- Peso: 1kg

Fotos