

BTX-HAWK CABEZA MÓVIL LED SPOT 180W BRITEQ

Código 107BE/4398
EAN13: 5420025643986

Descripción

- Cabeza móvil Spot basada en un potente motor Led de 180W
- La óptica de 12° altamente pulida garantiza una salida increíblemente nítida y brillante: 49500 lux a 2 m
- Nivel de ruido extremadamente bajo: perfecto para teatros, empresas de alquiler, escenarios, discotecas,...
- Movimientos de pan/tilt muy rápidos (540° o 630° / 270°)
- Resolución de pan/tilt de 8 o 16 bits con corrección de posición X / Y y canal de velocidad
- Utiliza 13 o 15 canales DMX para una excelente gama de posibilidades y especificaciones
- Enfoque electrónico controlado por DMX
- 2 ruedas de gobos para efectos de superposición de gobos agradables:
 - 7 gobos de rotación rápida + abierto
 - 9 gobos fijos + abierto
- Rueda de color con 7 colores dicróicos cuidadosamente seleccionados + abierto
- Regulador / obturador electrónico extremadamente rápido
- Efectos de prisma lineal + 3 caras rotativas
- Filtro Frost
- Diferentes efectos estroboscópicos
- Canal de efectos: diferentes funciones de apagón, etc
- Funciona también en modo autónomo y SMART-DMX
- Tres configuraciones predeterminadas diferentes, fáciles para las empresas de alquiler:
 - PRO: configuración básica para usar en controladores DMX profesionales.
 - AUTO: configuración básica para un fácil uso maestro / esclavo.
 - USER: Valores predeterminados del USUARIO: guarde y recupere sus propias configuraciones preferidas.
- Conexión USB especial para usar con un dongle DMX inalámbrico disponible opcionalmente
- Las sencillas actualizaciones de firmware mantienen su máquina actualizada en todo momento
- Pantalla LCD de matriz para una fácil navegación en los menús de configuración
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía



- Equipado con soportes omega para una instalación rápida

-
- Dimensiones: 39.3 x 55.8 x 28.8 cm
 - Peso: 16.5kg
 - Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
 - Gobos fijos: 10
 - Gobos rotativos: 8
 - Canales DMX: 15
 - Lux: 8300 lux @ 5m @ 12°
 - Ángulo: 13°
 - Frecuencia de actualización: 3.6khz
 - Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon
 - Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

Fotos

