

MIX6USB MESA MEZCLAS 6CH JBSYSTEMS

Código 001BE/MIX-6
EAN13: 5420025601221

Descripción

- Mezclador DJ de 6 canales compacto y robusto de 19"
- 4 Canales de entrada equipados con faders DJ suaves de doble carril de 60 mm: 7 líneas o 5 líneas + 2phonos, 1 USB
- 2 Micrófonos DJ separados con ecualizador de 3 bandas, interruptor en el aire y talkover ajustable
- 1 Tarjeta de sonido USB bidireccional
- Entrada estéreo separada de 3.5 mm en el panel frontal: fácil de conectar reproductor MP3, etc.
- Controles de ganancia, agudos, medios, graves e indicador de pico en todos los canales
- Crossfader de doble riel suave asignable de 45 mm con curva ajustable e interruptor de encendido / apagado
- 2 salidas Master, ; Master1 con salidas XLR balanceadas
- Vúmetros LED con función de comparación CUE / master.
- Escucha previa al desvanecimiento con opciones de mezcla de cue y mezcla / división
- Software de grabación gratuito disponible: Audacity: <http://www.audacityteam.org/>



- Dimensiones: 48.3 x 17.9 x 10.4 cm
- Peso: 5.02kg
- Consumo: 20w
- Alimentación: AC 240 V, 60 Hz
- Frecuencia: 20-20000Hz
- Canales: 6
- Entrada: XLR 3pin, RCA, Jack, IEC
- Salida: XLR 3pin, RCA

Fotos



