

PACK UHF410 MICRÓFONO MANO F8 800MHZ

Código 009/H10282
EAN13: 3662009013534

Descripción

PACK-UHF410-Hand-F8

Paquete completo de micrófono inalámbrico: receptor UHF410-Base-F8 (diversidad real, escaneo automático, estuche integrado) combinado con el micrófono de mano UHF410-Hand-F8.

Un sistema llave en mano.

El PACK-UHF410-Hand-F8 combina el receptor UHF410-BASE-F8 y el micrófono de mano UHF410-HAND-F8 para formar un sistema inalámbrico UHF con diversidad, ideal tanto para cantar como para hablar en público. Cantantes, presentadores, conferenciantes, profesores: sea cual sea el contexto, la movilidad se combina con una señal fiable y una calidad de sonido constante. Un sistema diseñado para uso móvil e instalaciones fijas, listo para usar nada más sacarlo de la caja.

UHF410-Base-F8

El receptor: fiabilidad que se mantiene incluso en entornos de radiofrecuencia congestionados.

Dos antenas monitorizan continuamente la señal, y el UHF410-Base-F8 cambia automáticamente a la que ofrece la mejor relación señal/ruido, gracias a su recepción True Diversity. 442 frecuencias programadas, organizadas en 4 grupos de 8 canales interconectados, seleccionables mediante pantalla táctil, escaneo automático o sincronización. Una pantalla LCD muestra simultáneamente la frecuencia, el grupo, el canal y los niveles de RF/AF. Formato de medio rack, con la opción de combinar dos unidades en un único rack de 19".

UHF410-Mano-F8

El micrófono: Transmisión True Diversity que va más allá de la simple recepción.

El UHF410-Hand-F8 va más allá de un simple transmisor: integra la transmisión True Diversity, garantizando una conexión estable desde el primer momento. Cuenta con 442 frecuencias preprogramadas y una función SYNC que transfiere directamente la configuración del receptor al micrófono, eliminando la necesidad de configuración manual. Una pantalla LCD muestra el canal activo y el nivel de batería.

Un estuche listo para guardar y transportar.

El receptor viene con su propio estuche, diseñado para albergar todo el sistema: receptor, micrófono y cables. Un kit protegido y autónomo que no requiere equipo adicional.

Un sistema diseñado para evolucionar.

El PACK-UHF410-Hand-F8 es la base, no el destino: toda la gama de accesorios UHF410 se conecta a él según las necesidades de cada instalación. La antena direccional UHF410-Ant amplía la recepción desde un rack cerrado, los amplificadores de señal (UHF410-Boost , UHF410-Ant-Boost) extienden el alcance mediante un cable de extensión largo, la discreta antena de techo UHF410-Ant-CeilingF8 crea una instalación impecable, el divisor UHF410-Split permite compartir una antena entre varios receptores y el soporte UHF410-Rack permite el montaje en rack de 19". De este modo, el paquete inicial se transforma en una instalación profesional completa, todo ello dentro de la misma gama de



productos.

Características principales:

- Paquete completo: receptor True Diversity junto con un micrófono de mano True Diversity.
- 442 frecuencias programadas, selección táctil, escaneo automático o sincronización.
- Pantalla LCD dual (frecuencia/canal/batería)
- Estuche de transporte incluido
- Formato de medio rack, dos unidades por bahía de 19".
- Totalmente compatible con la gama de accesorios UHF410.

Especificaciones técnicas — Receptor UHF410-Base-F8:

- Tipo de recepción: Verdadera diversidad
- Rango de frecuencia: 823-832 MHz y 863-865 MHz
- Canales: 442 programados, 4 grupos de 8 canales compatibles.
- Selección de canales: interruptor táctil, escaneo automático, sincronización
- Pantalla: LCD (frecuencia, grupo, canal, RF, AF)
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: $\pm 0,005\%$
- Modulación: FM
- THD: $\leq 1\%$ (@1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: de 80 Hz a 18 kHz
- Salidas de audio: XLR balanceada, conector jack de 6,35 mm no balanceado
- Nivel de salida: línea o micrófono
- Ajustes: volumen mediante selector giratorio en el panel frontal, silenciador en el panel posterior.
- Antenas: Conectores BNC desmontables
- Alimentación: 12 V CC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260 mA $\pm$ 10 mA
- Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (montaje en rack de 19", 2 unidades)

Especificaciones técnicas — Micrófono UHF410-Hand-F8:

- Tipo de celda: condensador
- Tipo de programa: Verdadera Diversidad
- Rango de frecuencia: 823-832 MHz y 863-865 MHz
- Potencia de salida: 10 mW (máx.)
- Canales: 442 programados, función SYNC
- Pantalla: LCD (canal, nivel de batería)
- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Duración media de la batería: 10 horas
- Dimensiones: 260 mm x Ø 54 mm

Contenido del paquete:

- 1 receptor UHF410-Base-F8 con estuche de transporte
- 1 micrófono de mano UHF410-Hand-F8
- 1 adaptador de corriente de 12 V CC

Fotos

