LD-1024EASY+ INTERFACE DMX 1024CH BRITEQ

Código 111/5018
EAN13: 5420025650182

Descripción



• Interfaz DMX de 1024 canales

• 1024 canales de salida cuando se usa con PC

• 1024 canales de salida multizona cuando se usa sin PC

• Memoria interna de 4Mb y lector de tarjetas SD externo

• Gestión de canales de 16 bits de forma autónoma

• Disparadores RS232 para DMX autónomo

• 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio y video con el software Pro DMX

• Divisor DMX integrado (2 salidas)

• Funciona con el software Chromateq Led Player y Chromateq Pro DMX (incluido)

• Perfecto para instalaciones fijas o alquiler

• Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas (día, semana, mes, año)

• Disparo externo a través de 7 contactos

• Seleccione uno de sus 80 programas (máx.) A través de los 8 botones de interruptor x 10 páginas seleccionables

• Control de múltiples zonas: 5 programas diferentes pueden ejecutarse simultáneamente

• Ajuste general del atenuador

• Ajuste de velocidad de los programas

• Selección de color manual de sus colores personalizados a través de los 8 botones de activación

• Selección de color manual de 100 colores estándar mediante los botones + y -

• Modo maestro / esclavo para hasta 32 interfaces conectadas juntas

• Memoria interna de 4Mb + ranura para tarjeta SD para extensión de memoria

• Conectores XLR de 3 pines

• Fuente de alimentación para uso en modo autónomo: 9V a 36V a través de conectores de CC, 5V USB (opcional)

• Se puede conectar un receptor de infrarrojos externo opcional (LD-512Kit-IR)

• Para obtener más información sobre el software: www.chromateq.com

—

• Dimensiones: 14 x 9 x 4 cm



- Peso: 0.8kg
- Canales DMX: 1024
- Entrada: XLR 3pin, USB, RJ45
- Salida: XLR 3pin, RJ45

Fotos