

PACK UHF410 MICRÓFONO MANO F5 500MHZ

Código 009/H11142
EAN13: 3662009013534

Descripción

PACK-UHF410-Hand-F5

Paquete completo de micrófono inalámbrico: receptor UHF410-BASE-F5 (diversidad real, escaneo automático, estuche integrado) + micrófono de mano UHF410-HAND-F5.

Un sistema completo y listo para usar.

El PACK-UHF410-Hand-F5 combina el receptor UHF410-BASE-F5 y el micrófono de mano UHF410-HAND-F5, un sistema inalámbrico UHF de diversidad completo para cantar y hablar. Cantantes, presentadores, conferenciantes, profesores: sea cual sea la aplicación, la libertad de movimiento se combina con una señal estable y una calidad constante. Un sistema diseñado tanto para actuaciones en directo como para instalaciones, listo para usar nada más sacarlo de la caja.

UHF410-BASE-F5

El receptor ofrece una recepción fiable, incluso en entornos con alta interferencia de radiofrecuencia.

El UHF410-BASE-F5 incorpora recepción True Diversity: dos antenas captan la señal de forma continua y el receptor selecciona constantemente la que ofrece la mejor relación señal/ruido. Dispone de 997 canales preprogramados, divididos en 8 grupos de 16 canales compatibles, con selección manual, táctil, de escaneo automático o SYNC según sea necesario. Una pantalla LCD muestra simultáneamente la frecuencia, el grupo, el canal y los niveles de RF/AF. Formato de medio rack, montable en rack en pares hasta un rack de 19" con el accesorio específico.

UHF410-MANO-F5

El micrófono: una cápsula diseñada para la voz.

El UHF410-HAND-F5 incorpora una cápsula dinámica diseñada para ofrecer un sonido cálido y minimizar el ruido de manipulación. Ofrece 997 canales programables, con función SYNC para la transmisión directa de la configuración del receptor al transmisor, eliminando la necesidad de configuración manual en ambos extremos. Su cuerpo presenta un elegante acabado metálico, un interruptor de silencio integrado y una pantalla LCD que muestra el canal y el nivel de batería.

Estuche para almacenamiento y transporte.

El receptor incluye su propio estuche, diseñado para guardar todo el sistema: receptor, micrófono y cableado. Un kit completo y protegido, sin necesidad de estuche adicional.

Un sistema que evoluciona con su instalación.

El PACK-UHF410-Hand-F5 es solo el punto de partida: puede añadirle toda la gama de accesorios UHF410 según sus necesidades. Estos incluyen la antena direccional UHF410-Ant para extender la recepción más allá de un rack cerrado, amplificadores de señal (UHF410-Boost , UHF410-Ant-Boost) para extender el alcance con cables largos, antenas de techo discretas (UHF410-Ant-CeilingF5) para una instalación invisible, el divisor UHF410-Split para compartir una antena entre varios receptores y el soporte UHF410-Rack para montaje en rack de 19". El paquete básico evoluciona hasta convertirse en una instalación profesional completa, sin necesidad de cambiar de línea de productos.



Características principales:

- Paquete completo: receptor True Diversity + micrófono de mano
- 997 canales programados, selección manual, táctil, búsqueda automática o sincronización.
- Pantalla LCD en ambos dispositivos (frecuencia/canal/batería)
- Micrófono de cartucho dinámico, cuerpo metálico, interruptor de silencio.
- Estuche de transporte incluido
- Formato de medio rack, montable en rack en pares de 19".
- Compatible con toda la gama de accesorios UHF410.

Especificaciones técnicas — Receptor UHF410-BASE-F5:

- Tipo de recepción: Verdadera diversidad
- Rango de frecuencia: 514 – 564 MHz
- Canales: 997 programados, 8 grupos de 16 canales compatibles.
- Selección de canales: manual, interruptor táctil, escaneo automático, SYNC
- Pantalla: LCD (frecuencia, grupo, canal, RF, AF)
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: $\pm 0,005\%$
- Modulación: FM
- THD: $\leq 1\%$ (@1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: de 80 Hz a 18 kHz
- Salidas de audio: XLR balanceada, conector jack de 6,35 mm no balanceado
- Nivel de salida: línea o micrófono
- Ajustes: volumen mediante selector giratorio en el panel frontal, silenciador en el panel posterior.
- Antenas: Conectores BNC desmontables
- Alimentación: 12 V CC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260 mA $\pm$ 10 mA
- Dimensiones: 200 x 42 x 183 mm (montaje en rack de 19", 2 unidades)

Especificaciones técnicas — Micrófono UHF410-HAND-F5:

- Tipo de célula: dinámica
- Tipo de programa: Verdadera Diversidad
- Rango de frecuencia: 514 – 564 MHz
- Potencia de salida: 35 mW (máx.)
- Canales: 997 programados, función SYNC
- Pantalla: LCD (grupo, canal, nivel de batería)
- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Duración media de la batería: 10 horas
- Dimensiones: 260 mm x $\varnothing$ 54 mm

Contenido del paquete:

- 1 receptor UHF410-BASE-F5 con estuche de transporte
- 1 micrófono de mano UHF410-HAND-F5
- 1 adaptador de corriente de 12 V CC

Fotos

