PACK UHF410 MICRÓFONO LAVALIER F5 500MHz

Código 009/H11144
EAN13: -

Descripción



PACK-UHF410-Lava-F5

Paquete completo de micrófono inalámbrico: receptor UHF410-BASE-F5 (diversidad real, escaneo automático, estuche integrado) + transmisor de cinturón UHF410-Body-F5 + micrófono de solapa UHF410-Lava.

Un sistema completo y listo para usar.
El PACK-UHF410-Lava-F5 incluye el receptor UHF410-BASE-F5 , el transmisor de petaca UHF410-Body-F5 y el micrófono de solapa UHF410-Lava : un sistema inalámbrico UHF de diversidad completo para cantar y hablar. Cantantes, presentadores, conferenciantes, profesores: sea cual sea la aplicación, la libertad de movimiento se combina con una señal estable y una calidad constante. Un sistema diseñado tanto para actuaciones en directo como para instalaciones, listo para usar nada más sacarlo de la caja.

UHF410-BASE-F5

El receptor ofrece una recepción fiable, incluso en entornos con alta interferencia de radiofrecuencia.
El UHF410-BASE-F5 incorpora recepción True Diversity: dos antenas captan la señal de forma continua y el receptor selecciona constantemente la que ofrece la mejor relación señal/ruido. Dispone de 997 canales preprogramados, divididos en 8 grupos de 16 canales compatibles, con selección manual, táctil, de escaneo automático o SYNC según sea necesario. Una pantalla LCD muestra simultáneamente la frecuencia, el grupo, el canal y los niveles de RF/AF. Formato de medio rack, montable en rack en pares hasta un rack de 19" con el accesorio específico.

UHF410-Cuerpo-F5

El transmisor de petaca: manos libres, sin concesiones.
El UHF410-Body-F5 se lleva en el cuerpo y transmite la señal del micrófono de solapa al receptor, para una total libertad de movimiento. 997 canales con función de escaneo automático, tres niveles de ganancia (-20/-10/0 dB) para adaptar la sensibilidad de entrada al micrófono utilizado, pantalla LCD que muestra el canal y el nivel de batería.

UHF410-Lava

El micrófono: captación amplia y uniforme.
El UHF410-Lava es un discreto micrófono de solapa; su pequeño tamaño (37 mm, 5,5 mm de diámetro) lo hace prácticamente invisible al sujetarlo a la ropa. Su cápsula de condensador omnidireccional capta el sonido de manera uniforme desde todas las direcciones, garantizando un sonido natural independientemente de la posición del hablante. Respuesta de frecuencia: de 50 Hz a 10 kHz, relación señal/ruido: superior a 58 dB. Incluye filtro antiviento y pinza.

Un estuche para almacenamiento y transporte.
El receptor incluye su propio estuche, diseñado para albergar todo el sistema: receptor, transmisor, micrófono y cableado. Un kit completo y protegido, sin necesidad de un estuche adicional.

Un sistema que evoluciona con su instalación.

El PACK-UHF410-Lava-F5 es solo el punto de partida: puede añadirle toda la gama de accesorios UHF410 según sus necesidades. Estos incluyen la antena direccional UHF410-Ant para extender la recepción más allá de un rack cerrado, amplificadores de señal (UHF410-Boost , UHF410-Ant-Boost) para extender el alcance con un cable largo, la discreta antena de techo UHF410-Ant-CeilingF5 para una instalación invisible, el divisor UHF410-Split para compartir una antena entre varios receptores y el soporte UHF410-Rack para montaje en rack de 19". El paquete básico evoluciona hasta convertirse en una instalación profesional completa, sin necesidad de cambiar de línea de productos.

Características principales:

- Paquete completo: receptor True Diversity + transmisor de cinturón + micrófono de solapa
- 997 canales programados, selección manual, táctil, búsqueda automática o sincronización.
- Pantalla LCD en el receptor y el transmisor (frecuencia/canal/batería)
- Micrófono de solapa discreto, cápsula de condensador, protector antiviento y clip incluidos.
- Estuche de transporte incluido
- Formato de medio rack, montable en rack en pares de 19″.
- Compatible con toda la gama de accesorios UHF410.

Especificaciones técnicas — Receptor UHF410-BASE-F5:

- Tipo de recepción: Verdadera diversidad
- Rango de frecuencia: 514 – 564 MHz
- Canales: 997 programados, 8 grupos de 16 canales compatibles.
- Selección de canales: manual, interruptor táctil, escaneo automático, SYNC
- Pantalla: LCD (frecuencia, grupo, canal, RF, AF)
- Oscilador: sintetizador PLL
- Estabilidad de frecuencia: ± 0,005%
- Modulación: FM
- THD: < 1% (@1 kHz)
- Respuesta de frecuencia de audio: de 80 Hz a 18 kHz
- Salidas de audio: XLR balanceada, conector jack de 6,35 mm no balanceado
- Nivel de salida: línea o micrófono
- Ajustes: volumen mediante selector giratorio en el panel frontal, silenciador en el panel posterior.
- Antenas: Conectores BNC desmontables
- Alimentación: 12 V CC (adaptador incluido)
- Consumo de energía: 260 mA ± 10 mA
- Dimensiones: 200 × 42 × 183 mm (montaje en rack de 19″, 2 unidades)

Especificaciones técnicas — Transmisor de cinturón UHF410-Body-F5:

- Tipo de programa: Verdadera Diversidad
- Rango de frecuencia: 514 – 564 MHz
- Potencia de salida: 35 mW (máx.)
- Canales: 997 programados, función de búsqueda automática.
- Pantalla: LCD (canal, nivel de batería)
- Entrada de micrófono: mini XLR
- Nivel de ganancia: -20 / -10 / 0 dB
- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Duración media de la batería: 10 horas
- Dimensiones: 98 × 65 × 25 mm (+ 75 mm para la antena)

Fotos



Especificaciones técnicas — Micrófono de solapa UHF410-Lava:

- Sensibilidad: -42 ± 3 dB
- Direccionalidad: omnidireccional
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 10 kHz
- Relación señal/ruido: superior a 58 dB
- Accesorios incluidos: parabrisas y pasador de sujeción
- Conector: mini XLR
- Dimensiones: 37 mm × Ø 5,5 mm

Contenido del paquete:

- 1 receptor UHF410-BASE-F5 con estuche de transporte
- 1 transmisor de cinturón UHF410-Body-F5
- 1 micrófono de solapa UHF410-Lava
- 1 adaptador de corriente de 12 V CC