PACK GO-HEAD MICRÓFONO LAVALIER F5 500MHz

Código 009/H11147
EAN13: -

Descripción

Pack GO-Lava-F5

1 receptor GOMono + 1 transmisor de cinturón GOBody + 1 micrófono de solapa GOLava

Receptor: GO-Mono-F5.
• 16 frecuencias UHF
• Banda de frecuencia UHF: 514~5432 MHz
• Sistema de diversidad para una recepción sin interrupciones
• Silenciador ajustable para reducción de ruido
• Se puede usar con hasta 4 receptores simultáneamente (4 micrófonos)
• Antenas ajustables en el panel frontal
• Salidas XLR balanceadas y jack no balanceadas
• Montaje en rack en pares mediante FREE-RACK (opcional)
• Dimensiones: 130 x 36 x 92 mm

Transmisor: GO-Body-F5.
• Transmisor portátil UHF de 16 frecuencias
• Rango de frecuencia UHF: 514–542 MHz
• Conector Mini XLR
• Impedancia ajustable en modo línea o micrófono
• Funciona con dos pilas AA de 1,5 V
• Dimensiones: 65 x 100 x 27 mm

Micrófono de solapa: GOLava.
• Solo micrófono de solapa
• Debe usarse con un transmisor GO-BODY y un receptor GO-MONO
• Conector mini XLR
• Incluye filtro antiviento y pinza
• Cápsula de condensador unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 16 kHz
• Relación señal/ruido: > 60 dB
• Impedancia: 2,2 kOhms



Fotos