LD-NET16-E INTERFACE DMX 1024CH / 16 - 32 UNIVERSOS ARTNET

Código 111BE/5033
EAN13: 5420025650335

Descripción

LD-NET16-E

Controlador DMX/Artnet potente y versátil, diseñado para instalaciones exigentes.
Admite hasta 32 universos Artnet, 1024 canales DMX a través de PC y 512 canales en modo autónomo.
Compatible con RDM, Chromateq LED Player, Pro DMX y Pixxem.
Incluye memoria interna, línea de tiempo de 24 horas, conectores XLR y control IR opcional.



- Controlador ideal para proyectos exigentes que requieren un gran número de canales DMX y/o el uso del protocolo ARTNET con cableado IP-Ethernet.
- Interfaz DMX de 1024 canales al conectarse a un PC.
- 512 canales en modo autónomo (200 KB de memoria interna, es decir, de 200 a 2000 pasos DMX).
- Compatible con RDM.
- Hasta 16 universos Artnet (8192 canales DMX) por unidad conectada al PC con el software LED PLAYER o PRO DMX.
  La señal Artnet se transmite a través del conector de red RJ45 del PC.
- Hasta 32 universos Artnet (16384 canales DMX) por caja conectada al PC con el software PIXXEM.
- 4 entradas de contacto seco de 3–5 V (Encendido, Encendido/Apagado, Liberación, Reinicio, Prioridad de escena).
- Receptor de infrarrojos integrado (mando a distancia por infrarrojos opcional).
- Dispone de 10 opciones de escena, con ajuste de velocidad, atenuador principal y siguiente escena.
- El botón SIGUIENTE está dedicado a la selección de escenas.
- Cronograma de 24 horas para la sincronización de iluminación, audio y vídeo (con el software PRO DMX).
- Compatible con el reproductor LED Chromateq, PRO DMX y el software PIXXEM (incluido).
- Conectores XLR de 3 pines.
- Alimentación en modo autónomo: de 9 V a 36 V mediante conectores de CC.
- Receptor infrarrojo externo opcional (ref. LD-512Kit-IR) que incluye un receptor de infrarrojos y dos mandos a distancia.
- Puede encontrar más información sobre el software en www.chromateq.com .

Fotos



