LD-1024DIN NET DMX 1024CH PARA RAIL

Código 111BE/5032
EAN13: 5420025650328

Descripción

LD-1024DIN NET

Interfaz DMX de 1024 canales y controlador multizona con puerto Ethernet para red de área local (LAN, WLAN) que se puede montar fácilmente en un riel DIN.

- Interfaz DMX de 1024 canales con puerto ETHERNET para red de área local (LAN, WLAN).
  - Se puede utilizar con la aplicación Wi-Light desde un dispositivo móvil (Android + iOS).
  - 1024 canales de salida cuando se utiliza con un ordenador.
  - Multizone 1024 canales de salida cuando se usa de forma independiente sin ordenador
- 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio y video con el software Pro DMX.
- Funciona con el reproductor LED Chromateq, Pro DMX, Pixxem, Studio DMX y el software Wi-Light 2 (incluido).
- Funciones y control en modo autónomo:
  - Art-Net y sACN desde tarjeta SD (incluidos disparadores)
  - Nodo para decodificar Art-Net y sACN a DMX (4 universos)
  - Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas (día, semana, mes, año).
  - Activación externa mediante 12 contactos inteligentes
  - Entrada/Salida RS232 (16 caracteres para activadores, comandos u órdenes RS232)
  - Disparadores y comandos UDP/Ethernet (del SDK)
  - Escena de inicio predeterminada, prioridad de escena, tiempo de fundido cruzado
  - Control total mediante la aplicación Wi-Light 2 (Android + iOS).
  - **Control de múltiples zonas: se pueden ejecutar 10 programas diferentes simultáneamente.**
  - Modo maestro/esclavo para hasta 64 interfaces conectadas entre sí.
  - Se puede conectar un receptor de infrarrojos externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR = receptor de infrarrojos + 2 mandos a distancia).
  - Ranura para tarjeta Micro SD para ampliar la memoria.
- Alimentación: entrada de 5-24 V, 0,2 A o 5 V CC a través de USB-C.



Fotos



