GT-515A ALTAVOZ DSP ACTIVO 15"

Código 010/GTA-515
EAN13: 6974969840424



Descripción

Descripción general

El altavoz GT515A cuenta con dos entradas combinadas (XLR de 2 vías y jack mono de 6,35 mm). La entrada CH A se puede conmutar entre entrada balanceada de línea y entrada de micrófono. Las dos fuentes de audio se pueden mezclar internamente y emitir como una salida balanceada, transmitiendo la señal a varios altavoces para una fácil distribución en cascada del sistema.

La caja está fabricada en madera de alta calidad, con una innovadora y compacta estructura simétrica multiuso mecanizada por CNC. Esto proporciona una calidad de sonido nítida, potente y perfecta. Los orificios de montaje de la base están disponibles en opciones de 0° o 10°. Según las diferentes ubicaciones y métodos de instalación, la caja se adapta a distintos entornos de instalación de refuerzo de sonido.

DATOS TECNICOS

Tipo

Altavoz de rango completo con control DSP activo

Respuesta en frecuencia (-10 dB)

40 Hz-20 kHz

Cobertura horizontal

90°/60°

Cobertura vertical

60°/90°

Nivel máximo de presión sonora (SPL) calculado por 1 m (continuo/pico)

130 dB/136 dB

Controlador de alta frecuencia

Altavoz personalizado, bobina móvil de 1,75” y salida de 1,0”.

Driver LF

Driver personalizado de 15”, bobina móvil de 3,0”.

Procesamiento digital de señales (DSP)

Procesador

Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz, filtrado FIR

Ajustes predefinidos

PRINCIPAL, REFUERZO DE BAJO NIVEL, CON SUBWOOFER

AMPLIFICADOR

Circuitos amplificadores

Clase D

Potencia (estándares RMS)

1100 W

Potencia máxima

2200 W

Respuesta en frecuencia (1W 8Ω 2 canales)

20 Hz-20 kHz (±0,5 dB)

Distorsión de intermodulación

<0,05%

Distorsión armónica total

<0,05%

Sistema de refrigeración

Refrigeración mediante ventiladores y convección de aire.

Protección

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión.

Entrada de señal

Conector XLR hembra (jack mono de 6,35 mm)

Salida de señal

Conector XLR macho

Entrada de alimentación

Conector de alimentación IEC

Voltaje de funcionamiento

100-130 V~ o 220-240 V~ (±10 %, 50/60 Hz)

Consumo de energía (1/8 de la potencia de salida)

95 W

GABINETE

Material del gabinete

Contrachapado mecanizado por CNC

Revestimiento

Recubrimiento de poliurea duradero

Color del gabinete

El negro es el color predeterminado. Contacte con Audiocenter para personalizarlo.

Reja

Fotos








Malla de hierro

Mangos

2 lados

Ángulo del monitor

Ángulo de monitorización simétrico de 45°

Herrajes para colgar

Tornillo M8

Montaje en poste

Orificio de la base de Φ35 mm, opciones de 0° o 10°.

Dimensiones del altavoz (Ancho × Alto × Profundidad)

421x696x416 mm

Dimensiones de la caja (Ancho × Alto × Profundidad)

516×785×516 mm

Peso neto

24,0 kg

Peso de envío

28,0 kg

Solicitud de cotizaciónDibujoGráficos

Gráficos de respuesta en frecuencia

Gráfico de isobaras normalizado

Aplicación sugerida