BTX-SKYRAN MULTIEFECTO HEXAGONAL

Código 100BE/5577
EAN13: 5420025655774



Descripción

BTX-SKYRAN

Impresionante proyector hexagonal multiefectos que combina potentes cegadores con luces estroboscópicas controladas por píxeles y líneas RGB para crear efectos espectaculares. Diseñado para su uso en escenarios de conciertos, estudios televisión, etc.

- Proyector LED profesional multiefectos diseñado para escenarios , estudios de televisión e instalaciones para eventos.
- Dispositivo hexagonal todo en uno que combina efectos de cegamiento, estroboscópicos y de mapeo de píxeles RGB.
- Potente efecto deslumbrante con 7 LED COB de 80 W en blanco y ámbar, ocultos tras lentes decorativas en forma de flor.
- Acabado cálido que imita las clásicas persianas de tungsteno.
- Efectos de aura dinámicos gracias a los LED RGB situados detrás de las lentes cegadoras.
- Luz estroboscópica de alto rendimiento compuesta por 6 líneas con un total de 120 LED blancos de 3W.
- LEDs estroboscópicos direccionables individualmente para un control preciso de los efectos.
- Sección de mapeo de píxeles extendida con 604 LED RGB de 0,5 W direccionables individualmente.
- Organización de píxeles RGB en 3 zonas distintas.
- Píxeles RGB detrás de las lentes cegadoras para crear espectaculares halos de luz.
- 6 líneas de píxeles RGB dinámicos que resaltan los contornos del proyector.
- 6 líneas adicionales de píxeles RGB que crean efectos visuales en forma de estrella.
- Control total de píxeles mediante Art-Net, sACN o motor de efectos interno controlado por DMX.
- Modos DMX disponibles: 13, 21, 33, 36, 58, 136, 156 o 1952 canales.
- Función RDM integrada para una configuración y gestión remotas simplificadas.
- Frecuencia de actualización LED seleccionable entre 1200 Hz y 4800 Hz, adecuada para vídeo y televisión.
- Sistema de bloqueo rápido que permite el montaje de varias unidades en una cuadrícula.
- Pantalla OLED con botones táctiles para una navegación sencilla e intuitiva.
- Conectividad completa con entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines.
- Conectividad de red mediante entradas y salidas RJ45.
- Entradas y salidas de alimentación compatibles con Seetronic IP65 True1.
- Actualizaciones de software rápidas a través de la entrada de red RJ45.
- Diseñado para usarse con el soporte Briteq OMEGA BRACKET SMALL para una instalación rápida.
- Diseño registrado n.º 015053924-0001.

Fotos

