

DZ-BOX22 MANDO MICRO / LINE DZ-MATRIZ AUDIOPHONY

Código 204/H11396
EAN13: 3662009024981

Descripción

DZ-BOX22

Caja de conexiones para entrada de micrófono o línea, asignable a los canales 9/10 u 11/12 de la matriz DZ-MATRIX. Incorpora dos salidas analógicas balanceadas.

Entradas

balanceadas

- Conectores: XLR de 3 pines y RCA
- Impedancia de entrada: 5,1 k Ω
- THD+N: < 0,01 % típico 20 - 20 kHz, 0 dBu
- Nivel máximo de entrada: 20 dBu
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1,5 dB
- Rango dinámico: -107 dB máx., ponderación A
- Distorsión de cruce: -87 dB máx., ponderación A

Conectores de salida

balanceados

- 2 terminales de 3 pines, paso de 5 mm
- Impedancia: 240 ohmios
- Nivel máximo de salida: +20 dBu
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1,5 dB
- Rango dinámico: -107 dB máx., ponderación A
- Distorsión de cruce: -87 dB máx., ponderación A

Indicadores

- de señal : -30 dBu, verde;
- Indicador de recorte: +17 dBu, rojo

Puertos

de red RD a DZ-MATRIX , RJ45, cable CAT 5E (o superior) de hasta 100 m.

Dimensiones

(largo x alto x profundidad): 147 x 86 x 47 mm



Fotos

