

PMX34 MEZCLADOR - 2 IN / 4 OUT - USB / SD / TUNER / BLUETOOTH AUDIOPHONY

Código 001/H11017 EAN13: 3662009020754

Descripción

Mezclador con 2 entradas y 4 salidas cor USB/SD/TUNER/Bluetooth

El mezclador / preamplificador PMX34 está diseñado para una instalación profesional y ofrece 2 entradas de

micrófono / línea y 2 estéreo. Cada entrada se puede enviar de forma independiente a cada una de las 4 zonas,

o las 4 simultáneamente, para ofrecer un máximo de posibilidades

- 2 entradas balanceadas Mic / Line en conectores Euroblocks
- 1 reproductor multimedia USB / SD / Bluetooth
- 4 salidas mono balanceadas o estéreo en conectores Euroblocks
- Micrófono de prioridad
- Fuente de alimentación fantasma en las entradas 1 y 2
- Ajuste de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 y 2
- Obtenga ajuste en todas las entradas
- Conector RJ45 para micrófono MIC-DESK4
- Posibilidad de contacto de silencio en las salidas 1 a 4
- Asignación de zonas 1 a 4 en cada canal de entrada
- Visualización de señal y pico en cada canal de entrada
- Visualización del nivel de salida por zona mediante medidor Vu de 3 LED
- Entradas de micrófono: balanceadas
- Respuesta de frecuencia: 10Hz 30KHz, +/- 3dB
- THD (THD & N): 0.03% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderado Λ
- Compresión: Ganancia: 0-9dB, umbral: 20dB 5dB
- Relación S / N: 115 dB
- Entradas de línea: balanceadas
- Respuesta de frecuencia: 10Hz 30KHz, +/- 3dB
- Ganancia máxima: 75 dBu 75 dBu Mic entrada Salida maestra













