LD-1024EASY NET INTERFACE DMX 1024CH BRITEQ

Código 111/5028
EAN13: 5420025650281

Descripción

• Interfaz DMX de 1024 canales con puerto ETHERNET para red de área local (LAN, WLAN)

• Se puede utilizar con la aplicación Wi-Light desde un dispositivo móvil (Android + iOS)

• 1024 canales de salida cuando se usa con una computadora

• 1024 canales de salida multizona cuando se usa de forma independiente sin PC

• Memoria interna de 4Mb y lector de tarjetas SD externo (memoria extendida para todo tipo de tarjetas Micro SD)

• Gestión de canales de 16 bits de forma autónoma

• Disparadores RS232 para DMX autónomo

• Disparador de entrada independiente

• 30 minutos de sincronización de la línea de tiempo de iluminación, audio y video con el software Pro DMX

• Divisor DMX integrado (2 salidas)

• Funciona con el software Chromateq Led Player y Chromateq Pro DMX (incluido)

• Funciones y control en modo autónomo: Activación automática del reloj en tiempo real para diferentes escenas

• Disparo externo a través de 7 contactos

• Seleccione uno de sus 80 programas (máx.)

• A través de los 8 botones de interruptor x 10 páginas seleccionables

• Control de múltiples zonas: 5 programas diferentes pueden ejecutarse simultáneamente

• Selección de programa mediante los botones SIGUIENTE y ANTERIOR

• Ajuste general del atenuador

• Ajuste de velocidad de los programas

• Selección de color manual de sus colores personalizados a través de los 8 botones de activación

• Selección de color manual de 100 colores estándar mediante los botones + y -

• Modo maestro / esclavo para hasta 32 interfaces conectadas juntas

• Memoria interna de 4Mb + ranura para tarjeta SD para extensión de memoria

• Conectores XLR de 3 pines

• Fuente de alimentación para uso en modo autónomo: 9V a

36V a través de conectores de CC, 5V USB (opcional)

• Se puede conectar un receptor de infrarrojos externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR)

• Para obtener más información sobre el software: www.chromateq.com

—

• Dimensiones: 14 x 9 x 4 cm

• Peso: 0.5kg

• Canales DMX: 1024

• Entrada: XLR 3pin, USB

• Salida: XLR 3pin

Fotos