

FBT X-LITE 115A ALTAVOZ ACTIVO 15" BLUETOOTH

Código 010/43544
EAN13: 8034138435443

Descripción

El FBT X-LITE 115A tiene un diseño de dos vías que incorpora un woofer de baja

frecuencia de 15" y un controlador de compresión de HF de 1" acoplado a una

bocina de directividad constante de 90°H x 60°V. Con un rango de frecuencia de

42 Hz a 20 kHz, el altavoz FBT X-LITE 115A proporciona un sonido de alta fidelidad

para aplicaciones de voz y música con un SPL máximo de 130 dB.

El altavoz activo FBT X-LITE 115A biamplificado cuenta con un amplificador de baja

frecuencia de 1200 W y un amplificador de alta frecuencia de 300 W. El panel de

control cuenta con un mezclador de tres canales con dos entradas de microlínea,

una entrada estéreo y un canal dedicado para bluetooth 5.0; dos entradas XLR,

entrada estéreo, salida XLR con selector ch1 o mix link, filtro hp, dos selectores

de línea de micrófono, selector de preset DSP, Bluetooth 5.0 con led de

emparejamiento. Los 4 puntos de suspensión M10 integrados en el gabinete

junto con los soportes de montaje opcionales permiten que el altavoz FBT X-LITE

115A se monte en la superficie de paredes o techos.

—

La forma asimétrica del gabinete FBT XLITE 115A también permite su uso como

monitor de escenario de piso autoamplificado.

—

- Sistema biamplificado de 2 vías en bass reflex
- Caja moldeada de polipropileno
- Woofer personalizado de 15" (LF)/bobina de 2,5"
- Controlador de compresión HF de 1" / bobina de voz de 1,4"
- Amplificador integrado de 1200/300 W (LF/HF)
- Bluetooth 5.0



- Mezclador de 3 canales
- 4 preajustes DSP
- Conicidad del monitor de 30° o 45°
- Fuente de alimentación conmutada universal 100-240Vac
- Puntos de suspensión M10

Fotos

