

LED DMX-CONTROL SCREW Mk2 JBSYSTEMS

Código 111BE/5399
EAN13: 5420025653947

Descripción

Controlador LED DMX extremadamente versátil para todo tipo de proyectores LED pasivos de 12Vdc / 24Vdc, como tiras LED.

Se puede usar para tiras LED RGB y 1color.

Tecnología PWM para oscurecimiento suave y sin parpadeo de 0% a 100%

Instalación eléctrica sencilla: equipada con terminales de cable para salidas DMX-in / out + LED

Preparado para DMX inalámbrico: isimplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (opcional, código BriteqÂ 4645)

Salida máxima: 60W / ch = 180W @ 12Vdc o 120W / ch = 360W @ 24Vdc

La potencia de salida del LED siempre se puede aumentar usando nuestros refuerzos opcionales [LED REPEATER].

Todas las funciones se pueden controlar:

Directamente en el controlador (interruptores DIP)

Uso de un LEDCON-02 Mk2 opcional (también con modo de sonido)

Usando cualquier controlador DMX estándar

Un dongle inalámbrico DMX opcional (WTR-DMX DONGLE)

Diferentes modos de trabajo independientes:

Modo de color fijo: acceso instantáneo a 7 colores preprogramados

Modo de persecución automática: persecución de 7 colores con 7 velocidades diferentes.

Modo Fade Chase: 7 colores se desvanecen suavemente a 7 velocidades diferentes.

Se necesitan 4 canales DMX: Ch1 ??= rojo, Ch2 = verde, Ch3 = Azul, Ch4 = Atenuador / estroboscópico.

Recinto preparado para una fácil instalación contra la pared.

Perfecto para usar en instalaciones LED para hogares, tiendas, ...

Sin refrigeración de ventilador: icompletamente silencioso!



Fotos

