

INTERFACE DMX 4CH RGB 12 / 24V MAXLUM

Código 111/ML-002
EAN13: 8436564504531

Descripción

- Controlador DMX Extremadamente versátil para todo tipo de proyectores pasivos 12Vdc / 24Vdc Led como tiras led
- Se puede utilizar tanto para tiras led RGB como monocolor
- Tecnología PWM para una regulación suave y sin parpadeos de 0% a 100%
- Fácil instalación eléctrica: equipado con terminales de alambre para DMX-entrada / salida + LED-salidas
- Salida máxima: 60W / ch = 180W @ 12Vdc o 120W / ch = 360W @ 24Vdc, 5A por canal
- Todas las funciones pueden ser controladas:
 - Directamente en el controlador (interruptores DIP)
 - Utilizando un LEDCON-02 opcional Mk2 (también con modo de sonido)
 - Utilizando cualquier controlador DMX estándar
- Diferentes modos de funcionamiento independientes:
 - Color fijo: acceso instantáneo a 7 colores preprogramados
 - Persecución automática: persecución de 7 colores con 7 velocidades diferentes
 - Fade: 7 colores que se desvanecen suavemente en 7 velocidades diferentes
- 4 canales DMX necesarios: Ch1: R, Ch2: G, Ch3: B, Ch4: Atenuador / estroboscopio
- Recinto preparado para una fácil instalación en pared
- Perfecto para uso en instalaciones Led
- Completamente silencioso



Fotos

