

## LIVE-16 MEZCLADOR COMPACTO PA 16 IN / 14 CH JB SYSTEMS

Código 001/8406  
EAN13: 5420025684064

### Descripción

- Mezclador de PA versátil con una excelente relación calidad-precio

- 16 entradas en 14 canales:

- 12 micrófonos/línea mono (combo)

- 1 línea de micrófono/mono/estéreo

- 1 micrófono/mono/línea estéreo/USB/reproductor

- Entrada extra de CD/cinta con control de nivel + salida de grabación analógica

- Receptor Bluetooth integrado

- El conector USB es bidireccional y se puede utilizar para grabación estéreo o

reproducción a través de PC/Mac.

- Reproductor multimedia interno WMA, WAV, FLAC, APE y MP3 para memorias USB

- El reproductor multimedia también se puede utilizar como grabadora estéreo.

- Unidad de efectos DSP interna con 99 variaciones de efectos

Cada canal tiene:

- Ajuste de ganancia

- Ecuador de 3 bandas

- 2 envíos auxiliares pre-fader

- 1 envío auxiliar/FX post-fader

- Ajuste de panorámica

- atenuador de nivel

- Indicador de pico

- interruptor de silencio

- interruptor PFL

- Interruptor de enrutamiento de salida principal

- Conmutador de enrutamiento de salida de grupo

- Interruptores de alimentación LOW CUT y Phantom de 48 V individuales en todos los

canales mono MIC/LINE

- Práctico ecualizador gráfico de 7 bandas para la salida principal (con interruptor IN/Bypass)

- Salidas de grupo 1/2 (jack) con control de nivel independiente. El grupo 1/2 también se



puede conectar directamente a las salidas principales.

- Salida principal balanceada (XLR)
- Salida de auriculares con control de nivel.
- Dimensiones (cm) 63(An) x 38(Pr) x 12(Al). Peso (kg) 6,64

## Fotos

