MPX-8 MESA DE MEZCLAS 8CH DSP / USB / SD / BLUETOOTH AUDIOPHONY

Código PRUEBA0000019
EAN13: 3662009019628



Descripción

â€¢ Mesa de mezclas de 8 canales

â€¢ 4 entradas de micrÃ³fono a travÃ©s de conectores XLR

â€¢ 2 canales estÃ©reo

â€¢ CompresiÃ³n en canales de micrÃ³fono

â€¢ Unidad de reproductor USB / SD / Bluetooth

â€¢ AlimentaciÃ³n Phantom de 48 V en canales de micrÃ³fono

â€¢ 16 programas multiefectos

â€¢ Salida MASTER

â€”

Canales Mono:

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”

â€¢ Entradas de micrÃ³fono: balanceadas

â€¢ Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB

â€¢ THD (THD & N): 0.03% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderado A

â€¢ CompresiÃ³n: Ganancia: 0-9dB, umbral: 20dB 5dB

â€¢ RelaciÃ³n S / N: 115 dB

â€¢ Entradas de lÃnea: balanceadas

â€¢ Respuesta de frecuencia: 10Hz - 30KHz, +/- 3dB

â€¢ THD (THD & N): 0.005% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz ponderado A

â€¢ Ganancia mÃ¡xima: 75 dBu 75 dBu Mic entrada Salida maestra

â€”

Canales EstÃ©reo:

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”

â€¢ Entradas de lÃnea: balanceadas / no balanceadas

â€¢ Respuesta de frecuencia: 10Hz - 55KHz, +/- 3dB

â€¢ THD (THD & N): 0.005% @ + 4dBu, 22Hz-20KHz

â€”

Impedancias Ponderadas:

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”

â€¢ Entradas de micrÃ³fono: 1.4 KOhm

â€¢ Entradas de lÃnea: 10 KOhm

â€¢ Otras entradas: 10 KOhm o mÃis

â€¢ Entrada de graba ciÃ³n: 1 KOhm

â€¢ Otras salidas: 120 Ohm

â€”

Canales Mono EQ:

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”

â€¢ Alto +/- 15dB @ 12 KHz

â€¢ Medio +/- 15dB @ 2.5 KHz

â€¢ Bajo +/-15dB a 45 Hz

â€”

Canales EstÃ©reo EQ:

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”

â€¢ Alto: +/- 15dB a 12 KHz

â€¢ Bajo: +/- 15dB a 60 KHz

â€¢ Multiefecto: convertidor de analÃ³gico a digital de 24 bits, 16 programas

â€¢ Fuente de alimentaciÃ³n: AC100 ~ 240V 50/60 Hz

â€¢ Dimensiones: 330 x 280 x 92 mm

â€¢ Peso: 4 Kg

Fotos



