

RICO-V4 CONTROL DE POLIPASTOS BRITEQ

Código 110BE/4649
EAN13: 5420025646499

Descripción

- Controlador de motor de polipasto de cadena autónomo
 - Controla hasta 4 motores en funcionamiento autónomo
 - Varias unidades se pueden vincular en maestro / esclavo usando el enlace de entrada / salida en el panel posterior:
 - Fácil control para un mayor número de polipastos de cadena
 - Control de elevación simultáneo usando los botones ARRIBA / ABAJO en el controlador maestro
 - Parada de emergencia centralizada en el controlador maestro
 - Led indicador "Esclavo"
 - Interruptor de inversión de fase manual para cada salida
 - Elección de diferentes salidas para máxima flexibilidad:
 - 4 salidas individuales CEE16 de 4 polos y 16 A
 - 1x conector rectangular industrial multicanal de 16 pines, compatible con Harting
 - 1x conector redondo industrial multicanal de 19 pines, compatible con Socapex
 - 1x toma de red 16A puesta a tierra: salida auxiliar para todo tipo de uso
 - Entrada de control remoto (XLR) con indicador led para conectar el [RICO-REMOTE] (opcional, código de pedido: 4650)
 - Indicadores de fase para comprobar fácilmente si las 3 fases están disponibles
 - El disyuntor de 32 A y 4 polos protege TODAS las salidas, incluida la salida de 32 A a la siguiente unidad. En caso de emergencia se desconectan las 3 fases y el neutro
 - Dos disyuntores automáticos C16 (16A - 1P + N) 2 POLOS para circuito de control + salida auxiliar
 - Cable de entrada de red (3x 32A, 5 hilos), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N + E) 32A
 - Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 32A, 5 hilos) para bypass
 - Carcasa de metal extremadamente robusta de 19 "/ 4U
 - Diseñado y construido en Europa con los más altos estándares de seguridad internacionales
-
- Dimensiones: 48.2 x 18.4 x 37.4 cm
 - Peso: 13.5kg



Fotos

