

## MIX 7.1 MEZCLADOR 7 CANALES (6 MIC o 6 LINE) JBSYSTEMS

Código 001BE/8402  
EAN13: 5420025684026

### Descripción

- Mezclador de audio simple y fácil de usar con hasta 6 entradas de micrófono o de línea estéreo

- 7 entradas en total:

- 1 entrada de línea estéreo (2 jacks balanceados en la parte trasera o minijack estéreo en el panel frontal)

- 1 entrada de micrófono con EQ alto y bajo y Talkover (amortiguación/umbral ajustable)

- 5 entradas de micrófono/línea estéreo con ecualizador alto y bajo individual

- Salidas balanceadas y no balanceadas con máx. trimmer de nivel e interruptor mono/estéreo

- Salida de auriculares con control de volumen

- Salida de grabación a través de RCA/cinch

- Entrada de mensajes de emergencia (conector Euroblock) con silenciamiento automático de audio

- Entrada Euroblock: muting de los maestros (contacto cerrado = mute)

- Dimensiones: 48 x 44 x 15 cm 19"

- Peso: 2.5kg

- Consumo: 20W

- Frecuencia: 20-20000Hz

- Relación S/N: >82dB

- Canales: 7

- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60Hz

- Entrada: RCA, Jack, IEC

- Salida: RCA, Jack



### Fotos

