

LD-1024BOX-E INTERFACE DMX 1024ch

Código 111BE/5031
EAN13: 5420025650311

Descripción

- Interfaz DMX de 1024 canales para espectáculos en vivo y automatización de luces
 - Se puede conectar a su computadora a través de USB (cable incluido) o a través de Ethernet (LAN / WLAN)
 - 1024 canales en Stand Alone (300 KB de memoria interna = 100 a 1024 pasos DMX)
 - Hasta 2 universos Artnet por caja conectada al PC cuando se utiliza el software LED PLAYER o PRO DMX. (RJ45)
 - Hasta 8 universos Artnet por caja conectada a la PC cuando se usa el software PIXXEM
 - Receptor de infrarrojos (con control remoto IR opcional)
 - 1 Botón "NEXT" para selección de escena
 - Línea de tiempo de 30 minutos para bucles sincronizados de iluminación, audio y video! (Software profesional DMX)
 - Funciona con Chromateq Led Player, Pro DMX y el software Pixxem (incluido)
 - Conectores XLR de 3 pines
 - Fuente de alimentación para el uso en modo autónomo: 5V DC, 0,2A (adaptador no incluido)
 - Se puede conectar un receptor infrarrojo externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR = receptor IR + 2 controles remotos)
-
- Dimensiones: 7 x 9 x 5 cm
 - Peso: 0.23kg
 - Canales DMX: 1024
 - Entrada: USB, RJ45
 - Salida: XLR 3pin



Fotos

