

LD-NET16-E INTERFACE DMX 1024CH / 16 - 32 UNIVERSOS ARTNET

Código 111BE/5033
EAN13: 5420025650335

Descripción

- Interfaz DMX de 1024 canales cuando se conecta al PC
- 512 canales en Stand Alone (200 KB de memoria interna = 200 a 2000 pasos DMX)
- Hasta 16 universos Artnet por caja conectada al PC cuando se utiliza el software LED PLAYER o PRO DMX 2
- Artnet se envía a través del conector de red RJ45 de su PC
- Hasta 32 universos Artnet por caja conectada al PC cuando se usa el software PIXXEM
- 4 contactos en 3~5V (encendido, encendido/apagado, liberación, reinicio, prioridad de escena)
- Receptor de infrarrojos (con control remoto IR opcional)
- 10 selecciones de escena, velocidad de escena, dimmer general y siguiente escena
- 1 Botón NEXT para selección de escena
- Control RDM
- ¡Línea de tiempo de 24 horas para bucles sincronizados de iluminación, audio y video! (Software profesional DMX)
- Funciona con Chromateq Led Player, Pro DMX y el software Pixxem (incluido).
- Conectores XLR de 3 pines.
- Fuente de alimentación para el uso en modo autónomo: 9V a 36V mediante conectores DC.
- Se puede conectar un receptor infrarrojo externo opcional a la unidad (LD-512Kit-IR = receptor IR + 2 controles remotos)

- Dimensiones: 7 x 9 x 5 cm
- Peso: 0.5kg
- Canales DMX: 8192
- Entrada: XLR 3pin, USB, RJ45
- Salida: XLR 3pin
- Protocolo: DMX/ARTNET



Fotos

