

MOJO2200Curve SISTEMA ARRAY CURVO AUDIOPHONY

Código 011/H11175
EAN13: 3662009022406

Descripción

Sistema compacto de array curvo

Este nuevo sistema utiliza una arquitectura de matriz de curvas que proporciona una difusión de sonido optimizada y controlada a

un nivel de presión de sonido de 128 dB SPL.

Con un total de 12 altavoces, el satélite ha sido especialmente diseñado para lograr una apertura efectiva

de 100° horizontal y 70° vertical.

Potente DSP

Los graves son proporcionados por un potente controlador de graves de larga excursión de 12"

montado en un subwoofer bass-reflex.

Este último aloja amplificación de clase D con todas las protecciones, un mezclador de 4 entradas con

TWS Bluetooth® y un potente DSP que ofrece la posibilidad de ajustar el sonido según tus deseos.

TWS Bluetooth

Envía música desde tu smartphone a MOJO2200Curve. Gracias a la tecnología "True Wireless Stereo" se

transmitirá la señal de audio a un segundo MOJO para disfrutar de sonido estéreo.

Barra de acoplamiento neumática

La instalación se simplifica gracias a la barra de acoplamiento neumática, que permite un ajuste de altura

sin esfuerzo y también proporciona una conexión por cable entre el amplificador y el satélite.

Especificaciones Columna:

- Potencia: 300 WRMS - 600 W máx.
- Impedancia nominal: 6 ohm



- Woofer: Neodimio de 3 X 5"
- Tweeter: 9 x 1"
- Dispersión: 120° x 70° (HxV)
- Conector: Insertar en la carcasa
- Dimensiones: 188 x 517 x 243 mm
- Peso neto: 8 kg

Especificaciones Subwoofer:

- Potencia: 500W RMS -1000W máx.
- Impedancia nominal: 4 ohm
- Boomer: 1 x 12"
- Dimensiones: 366 x 625 x 541 mm
- Peso: 27 kg

Especificaciones Módulo Amplificador:

- Bajas frecuencias 1 x 700 WRMS / 1400W Máx 6 Ohm
- Frecuencias medias / altas 1 x 300 WRMS / 600 W máx. 4 Ohm
- Entradas:
 - Canal 1: 1 x XLR/Line Jack/Mic Combo
 - Canal 2: 1 x XLR/Line Mic/Jack Combo
 - Canal 3: 1 x Line Jack
 - Canal 4/5: 1 x RCA L/R line + Bluetooth®
 - Mic 1 & 2: Balanceado 40 kHoms
 - Line 1 & 2: Balanceado 10 kHoms
 - Line 3 : Balanceado 20 kHoms
 - Line 4 & 5: Desbalanceado 5 kHoms
- Salidas:
 - 1 Insert en la parte superior de la carcasa del satélite
 - 1 x XLR Mix balanceada
 - 2 x XLR LINE OUT balanceada para el canal 1 y 2
- DSP:
 - 24 bit (1 in 2 out)
 - EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
- Nivel: ajustes de volumen para cada canal + Master

Fotos



